



TECHNIRADIO 3

Przenośne radio DAB+/UKF o atrakcyjnym blokowym wzornictwie

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588109254	0001/3925	biały	450 g	258 g	22.00 x 14.50 x 6.50 cm	15.00 x 9.50 x 5.00 cm
4019588239258	0002/3925	czerwony	450 g	258 g	22.00 x 14.50 x 6.50 cm	15.00 x 9.50 x 5.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla UKF)

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Elektroniczna regulacja głośności

Zasilanie sieciowe i bateryjne

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza: 5 - 90 % Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35 °C

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 W (RMS)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240 MHz

UKF/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antena: Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio kieszonkowe: Tak

Radio stacjonarne: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 1000 mA

Typ baterii: 4 x typ AA (nie należy do zakresu dostawy)

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 3, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi